

# Single Phase Motor Wiring

## Most 5 & 10HP Motors

### Single Voltage

Rotation	L1	L2
CCW	1,8	4,5
CW	1,5	4,8

## Most 3HP and Less Motors

### Dual Voltage

Voltage	Rotation	L1	L2	
High (230)	CCW	1	4,5	2,3,8
	CW	1	4,8	2,3,5
Low (110)	CCW	1,3,8	2,4,5	-
	CW	1,3,8	2,4,8	-

Voltage	Rotation	L1	L2	Join	Join
High (230)	CCW	1	8,4	5,9	2,3
	CW	1	5,4	8,9	2,3
Low (110)	CCW	1,3	8,4,2	5,9	-
	CW	1,3	5,4,2	8,9	-